



GENSET MH 6000 H/MT CON SERBATOIO MARMITTA INTERNA

Reference: MH 6000 H/MT

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico.

Grazie ad una gamma così ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale.

Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Technical Sheet

| | |
|---|------------------|
| Tipo fase | Monofase |
| Potenza massima monofase (KVA) | 6.3 |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 5.6 |
| Carburante | Diesel |
| Tensione (V) | 230 |
| Motore | Honda GX 390 OHV |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 406 |
| Numero cilindri | 1 |
| Raffreddamento | Aria |
| Alternatore | Sincrono |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Consumo (L/h) | 2 |
| Potenza acustica | 86 dB(A) |
| Pressione acustica | 61 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 545 |
| Larghezza (mm) | 778 |
| Altezza (mm) | 566 |
| Peso a secco (Kg) | 145 |
| Silenziato | Sì |
| Super silenziato | Sì |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Predisposto |
| Regolatore di tensione | Non Regolato |
| Marca Motore | Yanmar |