



## PRAMAC ES3000 BENZINA MONOFASE, AVR

Reference: PE242SH100K

### Gruppo elettrogeno PRAMAC ES3000 Monofase 2,6 KW AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC ES3000 monofase da 2,6 KW con motore alimentato a benzina a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC ES3000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC ES3000 è con spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore di tensione AVR stabilizzerà la tensione facendo uscire una corrente più pulita e stabile, proteggendo così i tuoi dispositivi sensibili collegati. Il motore a benzina Honda rende il gruppo elettrogeno ES3000 AVR **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie al suo peso molto ridotto e alle sue **dimensioni compatte** è comodo da trasportare dove ne hai più bisogno. Il gruppo elettrogeno PRAMAC ES3000 AVR monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno per uso hobbistico.

#### Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC ES3000 AVR:

Potenza massima Monofase: 2.6 KW  
Potenza uso continuo Monofase: 2.2 KW  
Carburante: Benzina  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Honda GX160  
Avviamento: A strappo  
Consumo: 1.2 Lt/h al 100% del carico  
Lunghezza: 623 mm  
Larghezza: 409 mm  
Altezza: 500 mm  
Peso: 43 Kg  
AVR

#### QUADRO DI CONTROLLO

##### Comandi:

- Interruttore: OFF - ON
- Accensione: Autoavvolgente a strappo
- Rubinetto carburante

##### Protezioni standard:

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

**Protezioni:**

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

**Prese:**

N.2 SCHUKO 230V 16A IP54

Il generatore di corrente PRAMAC ES3000 è un gruppo elettrogeno a benzina sviluppato da Pramac per garantire un alto livello di qualità e prestazioni ad un prezzo interessante. Il generatore di corrente PRAMAC ES3000 è caratterizzato da una robusta struttura con telaio tubolare portante e adeguate protezioni in lamiera di acciaio con serbatoio maggiorato incorporato.

Il gruppo elettrogeno ES3000 è progettato per soddisfare applicazioni professionali e intensive di lunga durata.

**Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente ES3000 AVR monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [gruppi elettrogeni terrestri](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.**

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La manel service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

**Technical Sheet**

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	2.6
Potenza uso continuativo monofase (KW)	
Potenza massima monofase (KVA)	2.9
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	2.5
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	2 x 230V 16A SCHUKO IP54
Motore	Honda GX160, aspirato naturalmente
Giri motore (giri/min)	3000
Regolatore di giri	Meccanico
Accensione	Autoavvolgente
Avviamento	A strappo
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	163
Capacità olio (L)	0.6
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2
Capacità serbatoio carburante (L)	11
Consumo (L/h)	0.9 al 75% del carico / 1.2 al 100% del carico
Autonomia (h)	12.5 al 75% del carico / 9.4 al 100% del carico

Potenza acustica	96 dB(A)
Pressione acustica	68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	623
Larghezza (mm)	409
Altezza (mm)	500
Peso a secco (Kg)	43
Silenziato	No
Super silenziato	No
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Honda