

## Generatori 1500 giri Monofase

a motore aperto e silenziato



Regolatore AVR



Tutti i manicotti e collegamenti in acciaio e silicone



Generatore silenziato



Tutti i generatori sono forniti di schema elettrico e cavi numerati



Interruttore ON/OFF batteria

	<b>Codice Generatore motore aperto</b>	<b>65503APE</b>	<b>65504APE</b>	<b>65505APE</b>
	<b>Codice Generatore motore silenziato</b>	<b>65503SIL</b>	<b>65504SIL</b>	<b>65505SIL</b>
<b>Generatore</b>	Potenza nominale monofase (PRP) (Kw)	16	20	25
	Potenza massima monofase (LPT) (Kw)	18	22	28
	Fase	monofase	monofase	monofase
	Modalità di avviamento	elettrico	elettrico	elettrico
	Tensione (V) - Frequenza (Hz)	230-50	230-50	230-50
	Pannello di controllo	digitale	digitale	digitale
	Capacità serbatoio carburante (l)	100	100	100
	Autonomia al 100% del carico (h)	14	14	14
<b>Motore</b>	Rumorosità a 7 metri e 75% di carico (dBA APE)	95	95	95
	Rumorosità a 7 metri e 75% di carico (dBA SIL)	75	75	75
	Tipo di motore	diesel aspirato	diesel aspirato	diesel aspirato
	Modello del motore	4DW91-29D	4DW92-35D	4DX21-45D
	Potenza a 1500 giri (KW)	21	27	32
	Cilindrata (cc)	2.500	3.300	3.600
	Numero cilindri	4	4	4
	Capacità serbatoio Refrigerante (l)	10,2	10,2	10,2
<b>Alternatore</b>	Capacità impianto olio (l)	6	7,5	7,5
	Raffreddamento	a liquido	a liquido	a liquido
	Modello alternatore	184F	184G	184H
	Potenza nominale (kVA)	16	20	25
<b>Logistica</b>	Classe di protezione	IP23/H	IP23/H	IP23/H
	Scheda ATS (avviamento automatico)	predisposto	predisposto	predisposto
	Peso del prodotto APE/SIL (Kg)	505/786	650/870	690/1000
Peso imballo incluso APE/SIL (Kg)	555/830	700/920	740/1050	
Dimensioni prodotto APE/SIL (mm)	1560X900X980/1950X900X1120	1810X950X1020/2200X950X1250	1810X950X1020/2200X950X1250	

Codice

65285

65285

65286



Cavo di collegamento per ATS 15 m incluso

**Quadro ATS** - Dispositivo che deve essere collegato alla rete elettrica e, nel caso in cui si verifichi un'interruzione di corrente, provvede ad avviare il generatore in modo totalmente autonomo erogando energia alla linea che ha subito il blackout.