

Typ:

Benzin-Generator

V / Hz-Spannung:

230 - 400/50

Maximale KW:

5.5

Nennleistung:

3.6

Zylinderdurchmesser:

88 x 64

Spannungsregler:

AVR

Antriebsart:

Monocilidirco 4 mal

Motor-Modell:

CP188F

HP / rpm Motorleistung:

13/3600

Tankinhalt / Öl (l):

25 / 1.1

Starter:

Transistor

Manueller Start:

keine

E-Start:

ein

cc Hubraum:

389

Autonomy mit vollen Tanks (h):

9.15

Schritt:

3

Lärm dBA (4m):

97

Nettogewicht Kg:

91

12V-Ausgang:

ein

Voltmeters:

ein

Schutz:

ein

Sicherheitsvorrichtung für fehlende Öl:

ein