



ENERGY 650 START 230-400V 12-24V



Panorámica

ENERGY 650 START 230-400V 12-24V

cod. 829385

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V y para el arranque de todo tipo de automóviles, furgonetas, camiones ligeros, máquinas para el movimiento de tierras, tractores y camiones.

Características:

- selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido
- temporizador para la carga rápida
- control a distancia
- visualización de la corriente de carga y de arranque
- protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 829385	A_{EFF}	CORRIENTE DE CARGA EFFICACE 100 A	POSICIONES DE REGULATION 5
V_{3PH}	TENSION DE RED TRIFASICA 230 / 400 V	A_{EN}	CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29 80 A	DIMENSIONES 36,5 - 46 - 75,5 cm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	A_{IV/C}	CORR. ARRANQUE 1V/C EN60335-2-29 640 A	PESO 38 kg
P_{CHARGE}	POTENCIA DE CARGA 2,5 KW	A_{START MAX}	CORR. DE PUESTA EN MARCHA MAX 1000 A	CODIGO EAN 800489774452 0
P_{START}	POTENCIA DE ARRANQUE 20 KW	C_{MIN}	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN. 20 Ah	PIEZAS/PALETA 9 pz/paleta
TENSION DE CARGA 12 / 24 V		C_{MAX}	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN. 1200 / 800 Ah	PIEZAS/PALETA - B 6 pz/paleta - B

Accesorios incluidos