



In conformità con le direttive CE:
In conformity with CE directives:

- 2006/42/CE
- UNI-EN 12601:2011
- 2000/14/CE
- 2014/30/UE
- 2014/35/UE
- UNI EN ISO 9001:2015

MODELLO MODEL	Potenza Power		Potenza Power		MOTORE ENGINE					QUADRO CONTROL PANEL						<i>Optional</i> Predispos. Quadro Autom. Preset. ATS (QFPP)	Kit carrello Trolley kit
	3PH cont. PRP	3PH max LTP	1PH cont. PRP	1PH max LTP							L cm	W cm	H cm	Kg	dBA @7m (*)		
	modello model	giri RPM	raffr. cool.														
230V 1PH Monofase Single-phase - Cosfi = 0.9																	
Combipro RG5000HC	—	—	4,0 kW 4,4 kVA	4,6 kW 5,1 kVA	GX270	3000		25	15	QFPM-OS-PM23	80	64	70	83	69	n.a.	standard
Combipro RG5000HEC	—	—	4,0 kW 4,4 kVA	4,6 kW 5,1 kVA	GX270	3000		25	15	QFPM-OS-PM23	80	64	70	95	69	n.a.	standard
Combipro RG7300HC	—	—	5,8 kW 6,4 kVA	6,4 kW 7,1 kVA	GX390	3000		25	12	QFPM-OS-PM23	80	64	70	96	69	n.a.	standard
Combipro RG7300HEC	—	—	5,8 kW 6,4 kVA	6,4 kW 7,1 kVA	GX390	3000		25	12	QFPM-OS-PM23	80	64	70	108	69	n.a.	standard
Combipro RG5000HAC	—	—	4,0 kW 4,4 kVA	4,6 kW 5,1 kVA	iGX270	3000		25	18	QFPP-OS-PM22	80	64	70	95	69	standard	standard
Combipro RG7300HAC	—	—	5,8 kW 6,4 kVA	6,4 kW 7,1 kVA	iGX390	3000		25	14	QFPP-OS-PM22	80	64	70	108	69	standard	standard
400V 3PH Trifase Three-phase - Cosfi = 0.8																	
Combipro G5500HC	4,0 kW 5,0 kVA	4,6 kW 5,8 kVA	4,0 kW 4,4 kVA	4,4 kW 4,9 kVA	GX270	3000		25	15	QFPM-OS-PT26	80	64	70	93	69	n.a.	standard
Combipro G5500HEC	4,0 kW 5,0 kVA	4,6 kW 5,8 kVA	4,0 kW 4,4 kVA	4,4 kW 4,9 kVA	GX270	3000		25	15	QFPM-OS-PT26	80	64	70	105	69	n.a.	standard
Combipro G7900HC	5,8 kW 7,3 kVA	6,4 kW 8,0 kVA	5,0 kW 5,6 kVA	5,5 kW 6,1 kVA	GX390	3000		25	12	QFPM-OS-PT26	80	64	70	105	69	n.a.	standard
Combipro G7900HEC	5,8 kW 7,3 kVA	6,4 kW 8,0 kVA	5,0 kW 5,6 kVA	5,5 kW 6,1 kVA	GX390	3000		25	12	QFPM-OS-PT26	80	64	70	115	69	n.a.	standard
Combipro G5500HAC	4,0 kW 5,0 kVA	4,6 kW 5,8 kVA	4,0 kW 4,4 kVA	4,4 kW 4,9 kVA	iGX270	3000		25	18	QFPP-OS-PT25	80	64	70	105	69	standard	standard
Combipro G7900HAC	5,8 kW 7,3 kVA	6,4 kW 8,0 kVA	5,0 kW 5,6 kVA	5,5 kW 6,1 kVA	iGX390	3000		25	14	QFPP-OS-PT25	80	64	70	115	69	standard	standard

LEGENDA:
LEGEND:

RG = Monofase
Single phase

G = Trifase
Three phase

H = Motore Honda
Honda engine

A = Con avviamento elettrico e motore a iniezione con
regolazione elettronica dei giri.
With electric start and injection engine with electronic
speed regulation.

E = Avviamento elettrico
Electric Start

C = Semisilent

⌚ Autonomia al 75% del carico.
Autonomy at 75% load.

🌀 Raffreddato ad aria.
Air cooled.

(*) Valore misurato, rumorosità conforme alla
direttiva 2000/14/CE.
Tested value, noise level according to
2000/14/CE.

n.a. Non disponibile
Not available



QFPM-OS-PM23

- No.1 CEE 32A 230V
- No.1 CEE 16A 230V
- No.1 SCHUKO 16A 230V
- Interruttore Termico
- Interruttore Magnetotermico
- Contatore
- Voltmetro
- Chiave Start/Stop
- Protezione bassa pressione olio
- Predisposizione per quadro automatico (solo su QFPP-OS-PM22)
- No.1 CEE 32A 230V
- No.1 CEE 16A 230V
- No.1 SCHUKO 16A 230V
- Thermal breaker
- Circuit breaker
- Hour meter
- Volt meter
- Start/Stop key
- Low Oil pressure protection
- Presetting for automatic control panel (only on QFPP-OS-PM22)



QFPM-OS-PT26

- No.1 CEE 16A 400V
- No.1 CEE 16A 230V
- No.1 SCHUKO 16A 230V
- Interruttore Termico
- Interruttore Magnetotermico
- Contatore
- Voltmetro
- Chiave Start/Stop
- Protezione bassa pressione olio
- Predisposizione per quadro automatico (solo su QFPP-OS-PT25)
- No.1 CEE 16A 400V
- No.1 CEE 16A 230V
- No.1 SCHUKO 16A 230V
- Thermal breaker
- Circuit breaker
- Hour meter
- Volt meter
- Start/Stop key
- Low Oil pressure protection
- Presetting for automatic control panel (only on QFPP-OS-PT25)

