



ENDRESS ESE 206 HS-GT Generatore sincrono a benzina 2.9 kVA

Reference: 112300

Generatore di corrente sincrono con un compatto motore a benzina Honda da 163 cc., avviamento a strappo e un grande serbatoio da 20 litri, che ne garantisce un'autonomia di 22 ore!

ENDRESS ESE 206 HS-GT è dotato di un sistema di arresto automatico in caso di mancanza d'olio, protezione da sovraccarico, AVR.

Adatto per fornire energia a :

- Utensili elettrici fino a 2100 W
- Attrezzi da giardinaggio fino a 1500 W
- Compressori o pompe fino a 1100 W

Manelservice consegna gratuitamente ENDRESS ESE 206 HS-GT in tutta Italia.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

| | |
|---|-----------------|
| Tipo fase | Monofase |
| Potenza massima monofase (KW) | 2.5 |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | 2.2 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 2.9 |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 2.6 |
| Carburante | Benzina |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 |
| Configurazione prese | 2 x 230V 16A CE |
| Motore | Honda GX160 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Accensione | Autoavvolgente |
| Avviamento | Manuale |
| Cilindrata (cm ³) | 163 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Alternatore | Sincrono |
| Numero poli | 2 |
| Corrente nominale (A) | 10.9 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 20 |
| Consumo (L/h) | 0.9 |
| Autonomia (h) | 22 |
| Potenza acustica | 96 dB(A) |
| Pressione acustica | 71 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 637 |
| Larghezza (mm) | 473 |
| Altezza (mm) | 500 |
| Peso a secco (Kg) | 41 |
| Silenziato | No |
| Super silenziato | No |
| Regolatore di tensione | AVR |
| Marca Motore | Honda |