



Gruppo Elettrogeno PRAMAC GA8000 a GAS

Reference: PS802YXM000 /

PRAMAC GA8000 8 KVA GPL - 7 KVA GAS NATURALE

Gruppo elettrogeno Pramac GA8000 con alimentazione a GPL o Gas Naturale Supersilenziato con centralina automatica.

Vivi in pace e serenità grazie alla gamma di generatori home standby Pramac **alimentati a Gas Naturale e Propano liquido**, con modelli che coprono la fascia di 8-13 KVA.

Controlla lo stato del tuo generatore in ogni momento, ovunque tu sia, grazie al nuovo sistema di monitoraggio da cellulare Mobile Link™. I tuoi elettrodomestici continueranno a funzionare anche quando sei fuori.

Un generatore **home standby in automatico** è la soluzione ideale per proteggere la tua casa e la serenità della tua famiglia dai blackout, che occorrono sempre più frequentemente e con durate imprevedibili, con effetti devastanti.

Con un gruppo elettrogeno con centralina automatica Home Standby, non appena la corrente salta, il generatore si accende automaticamente.

Il gruppo elettrogeno a Gas PRAMAC GA8000 ha disponibili come optional la scaldiglia e il quadro di commutazione rete-gruppo LTS da 45A

La serie GA è disponibile in vari modelli per soddisfare le esigenze di proprietari di casa o imprenditori e i loro bisogni energetici.

Caratteristiche Tecniche del gruppo elettrogeno a gas PRAMAC GA8000 Monofase

Tipo di fase: Monofase

Potenza nominale massima ESP (GPL): 8 KVA

Potenza nominale massima ESP (GPL): 8 KW

Potenza nominale massima ESP (Gas Naturale): 7 KVA

Potenza nominale massima ESP (Gas Naturale): 7 KW

Carburante: Gas Naturale o GPL

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 230 V

Motore del gruppo elettrogeno PRAMAC GA8000: Generac G-FORCE 500 SERIES

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Elettrico

Cilindrata: 530 cc

Cilindri: 2 a V

Raffreddamento del gruppo elettrogeno PRAMAC GA8000: Aria

Lunghezza: 1232 mm

Larghezza: 648 mm

Altezza: 733 mm

Peso: 155 Kg

Regolazione della tensione: AVR

Il gruppo elettrogeno è supersilenziato

Liberati dalle necessità di rifornimento

I generatori di backup residenziale Pramac sono **collegati direttamente alla tua alimentazione**. Con un generatore GA, non dovrai più avere a che fare con bombole del Gas.

La miglior qualità di potenza della classe

Grazie alla tecnologia True Power™, questa serie di gruppi elettrogeni offre la miglior qualità di alimentazione del mercato, con meno del 5% di distorsione armonica totale per garantire il funzionamento regolare delle apparecchiature più sensibili.

Ti serve più potenza? E' disponibile il gruppo elettrogeno [PRAMAC GA10000](#) Monofase supersilenziato.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

...

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	8
Potenza massima monofase (KVA)	8
Carburante	Gas Naturale o GPL
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	Generac G-FORCE 500 SERIES
Normativa Emissioni	Uso Stazionario
Giri motore (giri/min)	3000
Regolatore di giri	Elettronico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	530
Numero cilindri	2
Disposizione cilindri	A V di 90°
Capacità olio (L)	1.6
Raffreddamento	Aria
Potenza nominale massima [GPL] (KVA)	8
Potenza nominale massima [GPL] (KW)	8
Potenza nominale massima [Gas Naturale] (KVA)	7
Potenza nominale massima [Gas Naturale] (KW)	7
Numero poli	2