

ZANARDI ATE 28-1L/4 ALTERNATORE AUTOREGOLATO 1500 RPM



Reference: ATE 28-1L/4

ZANARDI ATE 28-1L/4 ALTERNATORE AUTOREGOLATO 1500 RPM

ALTERNATORI TRIFASI CON SPAZZOLE - REGOLAZIONE COMPOUND

I generatori di questa serie sono trifase con spazzole e sono caratterizzati da una regolazione combinata su tre fasi; hanno un'elevata capacità di avvio (avvio motori: 1 HP X KVA). Hanno anche ottime prestazioni con connessione monofase: con la connessione triangolo è possibile ottenere il 70% del carico nominale a tre fasi e il 45% con la connessione a stella con il neutro. Lo statore o il rotore sono inclinati per migliorare la forma d'onda. I rotor a 2 poli hanno una gabbia di smorzamento e tutti gli avvolgimenti dello statore hanno un passo ridotto per ridurre il contenuto armonico.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	1500
Alternatore	Sincrono, con spazzole
Numero poli	4
Potenza monofase (KW)	20
Potenza monofase (KVA)	20
Potenza trifase (KW)	24
Potenza trifase (KVA)	30
Pressione acustica	57 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	595
Larghezza (mm)	320
Altezza (mm)	409
Spazzole	Sì
Funzione PMG	No

Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	Compound
Peso (Kg)	144
