



GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO TRIFASE 10.4 KW AVR

Reference: GESILAVR

GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 10.4 KW AVR

Gruppi elettrogeni super silenziosi, ad avviamento elettrico, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 4,5 a 13 kVA max.

Equipaggiati con motori Honda di ultima generazione, funzionanti a benzina, sono caratterizzati da una componentistica di elevata qualità e da un bassissimo livello sonoro. Disponibili anche con quadro automatico, sono la soluzione ideale per tutte le applicazioni, in particolare per quelle che necessitano della massima silenziosità di funzionamento.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

| Tipo fase | Monofase / Trifase |
|-----------------------------------|--------------------|
| Potenza massima monofase (KW) | 3 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 3.8 |
| Potenza massima trifase (KW) | 10.4 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 13 |
| Carburante | Benzina |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Motore | HONDA GX690 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 688 |
| Numero cilindri | 2 |
| Raffreddamento | Aria |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 20 |
| Consumo (L/h) | 7 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Autonomia (h) | 2.8 |
| Potenza acustica | 88 dB(A) |
| Lunghezza (mm) | 1070 |
| Larghezza (mm) | 560 |
| Altezza (mm) | 930 |
| Peso a secco (Kg) | 210 |
| Silenziato | No |
| Super silenziato | Sì |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Predisposto |
| Regolatore di tensione | AVR |
| Marca Motore | Honda |