



## GENMAC Combipro G5500HEC-M5 GENERATORE 5,8KVA

Reference:

### GENMAC COMBIPRO G5500HEC-M5 GENERATORE TRIFASE 5,8KVA

Il generatore Genmac Combipro G5500HEC-M5 Trifase è dotato di un motore Honda GX270 Stage V alimentato a benzina capace di erogare una potenza di **5,8KVA** con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

I Generatori della serie **Genmac Combipro G5500** sono fra i più **silenziosi** della loro categoria, questo grazie ai pannelli di chiusura laterale ed alla marmitta sovradimensionata. I pannelli sono rivestiti con un **materiale fonoassorbente** in poliestere, questo materiale è riciclabile, lavabile, classe 1, ignifugo e autoestinguente.

Questi generatori di corrente sono costruiti con una **struttura compatta e robusta** con robuste **ruote e maniglione** integrato nel telaio, il che li rende maneggevoli e facilmente trasportabili. Le ruote con diametro da 300mm con doppio rinforzo, di cui i generatori sono dotati, sono integrate nella struttura ed il maniglione a scomparsa può essere ripiegato per evitare inutili intralci quando non viene usato. Sulla parte frontale è inoltre presente un supporto a tutta lunghezza per evitare lo sprofondamento nel terreno.

Il quadro frontale del generatore Genmac da 5,8KVA è protetto da un tettuccio ed è completo di retro-quadro che garantisce **protezione ed isolamento dall'acqua**. Il generatore è dotato di avviamento elettrico e motore a iniezione con regolazione elettronica dei giri.

I generatori Genmac G5500 da 5,8KVA sono dotati di **serbatoio da 25 litri** con un ampio tappo che risulta comodo da svitare anche con guanti da lavoro, filtro e strumento di **segnalazione livello carburante**. È inoltre presente un rubinetto di chiusura manuale del circuito carburante per prevenire perdite di combustibile.

I Genmac Combipro montano un **motore Honda OHV 4 tempi a benzina**. Sono motori molto affidabili che garantiscono una combustione efficiente e **consumi di carburante ridotti**. I motori di cui sono dotati i generatori da 5,8KVA sono inoltre dotati di un sistema di protezione che provoca l'**arresto del motore se il livello dell'olio è troppo basso**.

Il generatore da 5,8KVA è previsto di regolatore di tensione a condensatore, su richiesta è possibile la fornitura con il regolatore AVR.

### Regolatore di Tensione AVR

Tutti i modelli della serie Genmac Combipro sono disponibili con regolatore di tensione AVR opzionale. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l'uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

### CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC COMBIPRO G5500HEC-M5

Regolatore di tensione : condensatore (AVR Opzionale)

Alimentazione: Benzina

Avviamento: Elettrico  
Tipo di fase: Monofase / Trifase  
Potenza continua Monofase: 1.7KVA / 1.5KW  
Potenza massima Monofase: 2KVA / 1.8KW  
Potenza continua Trifase: 5,0KVA / 4,0KW  
Potenza massima Trifase: 5,8KVA / 4,6KW  
Motore: Honda GX270  
Quadro prese: 1 x schuko 230V - 1 x 16A 230V - 1 x 16A 400 V  
Normativa emissioni: Stage V  
Tensione: 230 / 400V  
Frequenza: 50 Hz  
3000 giri al minuto  
Serbatoio: 25 Lt.  
Autonomia @ 75%: 15 h giri fissi  
Avviamento: Manuale  
Lunghezza (mm): 800  
Larghezza (mm): 640  
Altezza (mm): 700  
Peso a secco (Kg): 113

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	1.8
Potenza uso continuativo monofase (KW)	1.5
Potenza massima monofase (KVA)	2
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	5.0
Potenza massima trifase (KW)	4.6
Potenza uso continuativo trifase (KW)	4
Potenza massima trifase (KVA)	5.8
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	5
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Motore	HONDA GX270
Normativa Emissioni	Stage 5
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Raffreddamento	Aria

Numero poli	2
Capacità serbatoio carburante (L)	25
Autonomia (h)	
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	
Larghezza (mm)	
Altezza (mm)	700
Peso a secco (Kg)	
Silenziato	Sì
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR (opzionale)
Marca Motore	Honda