



## SINCRO FB2 MA ALTERNATORE MONO-TRIFASE 16.5KVA AVR

Reference: FB2 MA

Alternatore trifase senza spazzole - AVR.

- Classe d'isolamento H
- IP23
- Tensione standard 230/400 V - 50 Hz
- Terminali: 6
- Cuscinetti: Sono dimensionati per un utilizzo pesante
- Comportamento transitorio: La caduta di tensione transitoria per un'applicazione del carico nominale a cos 0.8 è inferiore al 18%
- Funzionamento monofase: Gli alternatori FB2 possono essere collegati per l'utilizzo in monofase

L'immagine è puramente indicativa.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	3000
Numero poli	2
Potenza monofase (KW)	8
Potenza monofase (KVA)	10
Potenza trifase (KW)	13.2
Potenza trifase (KVA)	16.5
Rendimento (%)	86.6
Grado di protezione	IP23
Peso a secco (Kg)	64
Spazzole	No
Tipo di alternatore	Velocità Costante

---

Regolatore di tensione

AVR