



CGM 100VO-C130 CON QUADRO MANUALE

Reference: CGM 100VO-C130 MANUALE /

CGM 100VO-C130 Generatore monofase/trifase 100KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM 100VO-C130 è un generatore monofase/trifase da 100KVA con motore Volvo alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 100VO-C130 **supersilenziato**.

Il generatore CGM 100VO-C130 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM 100VO-C130 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 18,3 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM 100VO-C130 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM 100VO-C130:

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase: 87.2 KW / 109 KVA
Potenza uso continuo trifase: 80 KW / 100 KVA
Potenza massima monofase: 29.07 KW / 36.33 KVA
Potenza uso continuo monofase: 26.67 KW / 33.33 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: VOLVO PENTA TAD 531GE
Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico
Consumo: 18.3 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 3200 mm
Larghezza: 1100 mm
Altezza: 2090 mm
Peso: 1700 Kg
Supersilenziato
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 100VO-C130 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	29.07
Potenza uso continuativo monofase (KW)	26.67
Potenza massima monofase (KVA)	36.3
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	33.33
Potenza massima trifase (KW)	87.2
Potenza uso continuativo trifase (KW)	80
Potenza massima trifase (KVA)	109
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	100
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	Morsettiera
Motore	VOLVO PENTA TAD531GE
Normativa Emissioni	Stage 2
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	4760
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Senza spazzole
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Alesaggio per corsa (mm)	108 x 130
Capacità serbatoio carburante (L)	120
Consumo (L/h)	18.3
Autonomia (h)	6.6
Pressione acustica	69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	3200
Larghezza (mm)	1100
Altezza (mm)	2090

Peso a secco (Kg)	1700
AVR	Sì
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Volvo