



DOMETIC T 4000H Generatore Benzina Monofase 3800 Watts

Reference: 9102900006

3.500 watt di potenza continua per alimentare due condizionatori (ad esempio Dometic B 1600PLUS, B 2200, B 3200) o altri dispositivi che necessitano di corrente alternata a 230 volt. Potente motore a benzina (9,0 HP).

Caratteristiche qualitative

- Controllo remoto
- Tensione a 12 V per carica batterie
- Spegnimento automatico in caso di basso livello dell'olio
- Accensione elettrica
- Avviamento elettrico
- Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
- Alloggiamento fonoassorbente
- Elevata potenza continua
- Adatto, ad esempio, per il funzionamento di due condizionatori Dometic B 2200
- Motore potente
- Controllo remoto per la visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento
- Alimentato con benzina senza piombo

Certificazioni

CE, E3

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	3.8

Potenza uso continuativo monofase (KW)	3.5
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	HONDA GX270
Avviamento	Manuale / Elettrico
Raffreddamento	Aria
Numero poli	2
Potenza netta (kW)	6.6
Consumo (L/h)	2.3
Potenza acustica	89 dB(A)
Pressione acustica	62 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	660
Larghezza (mm)	480
Altezza (mm)	355
Peso a secco (Kg)	102
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Spazzole	No
Regolatore di tensione	Non Regolato
Marca Motore	Honda