



## HYUNDAI DHY 6000 LEK TRIFASE

Reference: 65212

Gruppo elettrogeno trifase 5.5 KW e monofase 1.8 KW con regolatore di tensione AVR.

Hyundai DHY 6000 LEK è dotato del regolatore di tensione AVR in grado di garantire grande stabilità ai valori di tensione e di frequenza in uscita indipendentemente dal carico e dalla velocità di rotazione del motore: questa macchina è perciò adatta, se non sottoposta a importanti variazioni di carico, anche all'alimentazione di apparecchiature elettroniche (computer, televisori e strumentazione in genere).

L'immagine è puramente indicativa.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	1.8
Potenza uso continuativo monofase (KW)	1.6
Potenza massima monofase (KVA)	2.25
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	2
Potenza massima trifase (KW)	5.5
Potenza uso continuativo trifase (KW)	5
Potenza massima trifase (KVA)	6.88
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	6.25
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V - 1 x 230V SCHUKO
Motore	D400E, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	418

---

Capacità olio (L)

1.65

---

Alternatore

KT-5, avvolgimento in rame

---