



## CGM 10BET - APERTO CON CENTRALINA MANUALE

Reference: CGM 10BET APERTO MANUALE /

Gruppo elettrogeno a benzina, 3000 giri, leggero, silenzioso e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Questi gruppi elettrogeni si adattano facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, condomini, villette, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	8.8
Potenza uso continuativo trifase (KW)	8
Potenza massima trifase (KVA)	11
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	10
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Motore	Briggs&Stratton
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	480
Numero cilindri	2
Capacità olio (L)	1.7
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Con spazzole

Numero poli	2
Capacità serbatoio carburante (L)	8.5
Consumo (L/h)	3.8
Autonomia (h)	2.3
Pressione acustica	73 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	860
Larghezza (mm)	550
Altezza (mm)	650
Peso a secco (Kg)	115
Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Compound
Marca Motore	Briggs&Stratton