



## CGM 12BET - APERTO CON CENTRALINA MANUALE

Reference: CGM 12BET APERTO MANUALE /

Gruppo elettrogeno a benzina, 3000 giri, leggero, silenzioso e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Questi gruppi elettrogeni si adattano facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, condomini, villette, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	10.5
Potenza uso continuativo trifase (KW)	9.6
Potenza massima trifase (KVA)	13.2
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	12
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	Briggs&Stratton
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	570
Numero cilindri	2
Capacità olio (L)	1.7
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2

Grado di protezione	IP55
Capacità serbatoio carburante (L)	8.5
Consumo (L/h)	4.3
Autonomia (h)	2 al 75% del carico
Pressione acustica	73 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	860
Larghezza (mm)	550
Altezza (mm)	650
Peso a secco (Kg)	135
Silenziato	No
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	No ATS
Regolatore di tensione	Compound
Marca Motore	Briggs&Stratton