



CGM C5000 GENERATORE MONOFASE 5KVA

Prezzo:

1.215,00 € iva esclusa

Product description:

CGM C5000 Generatore Monofase 5 KVA

Il Generatore monofase CGM C5000 è dotato di motore Honda alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, capace di erogare una potenza di 5KVA

Il Generatore CGM C5000 compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti, composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**.

Il CGM C5000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1 litro/ora al 75% del carico.

Il generatore CGM C5000 fa parte della serie CLASSIC e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM C5000:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima: 4.95 KW Potenza uso continuo: 4.5 KW Potenza massima: 5.5 KVA Potenza uso continuo: 5 KVA

Carburante: Benzina Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore: HONDA GX270

Normativa emissioni: Stage V Giri motore: 3000 giri/min Avviamento: Manuale

Sistema regolatore di tensione: AVR

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Consumo: 1.6 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 5.3 Lt

Autonomia: 3.3 h al 75% del carico

Lunghezza: 780 mm Larghezza: 510 mm Altezza: 500 mm

Peso: 58 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai generatori di corrente della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Le immagini e i dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 4.95

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.5

Potenza massima monofase (KVA): 5.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO

Motore: Honda GX270

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale Cilindrata (cm³): 270 Numero cilindri: 1

Alternatore: Made in Italy

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 5.3

Consumo (L/h): 1.6 Autonomia (h): 3.3 Lunghezza (mm): 780 Larghezza (mm): 510 Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Altezza (mm): 500 Peso a secco (Kg): 58

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Honda

