



# CGM CX5000

**Prezzo:**

**1.320,00 € iva esclusa**

## Product description:

### Gruppo elettrogeno CGM CX5000 Monofase 5 KVA AVR

Gruppo elettrogeno CGM CX5000 monofase da 5 KVA con motore Honda alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con robusta copertura antipioggia e gommini antivibranti. Il gruppo elettrogeno CGM CX5000 è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione e non rovina i dispositivi sensibili collegati. Il gruppo elettrogeno CGM CX5000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,6 litri/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno CX5000 è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico.

Il gruppo elettrogeno CGM CX5000 fa parte della serie DELUXE e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc. Il gruppo elettrogeno CX5000 a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

### Caratteristiche tecniche del gruppo CGM CX5000:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 4.95 KW

Potenza uso continuo monofase: 4.5 KW

Potenza massima monofase: 5.5 KVA

Potenza uso continuo monofase: 5 KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: HONDA GX270

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Manuale

Sistema regolatore di tensione: AVR

Consumo: 1.6 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 5.3 Lt

Autonomia: 3.3 h al 75% del carico

Lunghezza: 825 mm  
Larghezza: 550 mm  
Altezza: 530 mm  
Peso: 66 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#) della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 4.95  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.5  
Potenza massima monofase (KVA): 5.5  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO  
Motore: HONDA GX270  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Manuale  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 270  
Numero cilindri: 1  
Alternatore: Made in Italy  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 5.3  
Consumo (L/h): 1.6  
Autonomia (h): 3.3  
Lunghezza (mm): 825  
Larghezza (mm): 550  
Altezza (mm): 530  
Peso a secco (Kg): 66  
Silenziato: No  
Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Honda

