



CGM CX7000

Prezzo:

1.560,00 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM CX7000 Monofase 7 KVA AVR

Gruppo elettrogeno CGM CX7000 monofase da 7 KVA con motore Honda alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con robusta copertura antipioggia e gommini antivibranti. Il gruppo elettrogeno CGM CX7000 è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione e non rovina i dispositivi sensibili collegati. Il gruppo elettrogeno CGM CX7000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2 litri/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno CX7000 è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico.

Il gruppo elettrogeno CGM CX7000 fa parte della serie DELUXE e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc. Il gruppo elettrogeno CX7000 a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM CX7000:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 6.9 KW

Potenza uso continuo monofase: 6.3 KW

Potenza massima monofase: 7.7 KVA

Potenza uso continuo monofase: 7 KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: HONDA GX390

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Manuale

Sistema regolatore di tensione: AVR

Consumo: 2 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 6.1 Lt

Autonomia: 3 h al 75% del carico

Lunghezza: 825 mm
Larghezza: 550 mm
Altezza: 530 mm
Peso: 82 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#) della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 6.9
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.3
Potenza massima monofase (KVA): 7.7
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 7
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO
Motore: Honda GX390
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 389
Numero cilindri: 1
Alternatore: Made in Italy
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 6.1
Consumo (L/h): 2
Autonomia (h): 3
Lunghezza (mm): 825
Larghezza (mm): 550
Altezza (mm): 530
Peso a secco (Kg): 82
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Honda

