



GENMAC Whisper RG10100KS-M5 GENERATORE 11,1KVA

Product description:

GENMAC WHISPER RG10100KS-M5 GENERATORE MONOFASE 11,1KVA

Il generatore Genmac Whisper RG10100KS-M5 monofase è dotato di un motore Kohler CH730 Stage V alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 11,1KVA con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

Generatore di corrente a benzina monofase silenziato professionale di alta qualità, Genmac con potenza da 11,1KVA. Il generatore di corrente a benzina Genmac è dotato di motore sovradimensionato Kohler raffreddato ad aria.

I generatori a benzina professionali Genmac, sono delle macchine altamente affidabili, costruite con componenti di qualità per essere utilizzate in campo professionale, dove l'affidabilità è fondamentale.

Questa caratteristica è fondamentale per garantire un'elevata affidabilità del generatore, ne riduce lo sforzo e ne **aumenta la durata di vita abbassando il livello di rumorosità**.

Tutti i **motori Kohler** sono costruiti utilizzando i **migliori materiali**, le **tecniche più innovative** ed i **più avanzati metodi per il controllo della qualità**.

Il generatore da 11,1KVA è dotato di un regolatore di tensione a condensatore, su richiesta può essere fornito con il regolatore AVR.

Regolatore di Tensione AVR

Tutti i modelli della serie Genmac sono disponibili con regolatore di tensione AVR opzionale. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il modello dotato di scheda AVR è altamente consigliato, in quanto garantisce un significativo miglioramento nella stabilità della l' uscita; questa caratteristica rende i generatori particolarmente adatti con macchine di uso comune con carico reattivo come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Grazie all' AVR potrete godere di una maggiore stabilità quindi ad un aumento della vita dei vostri dispositivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC Whisper RG10100KS-M5 11,1KVA

Alimentazione: Benzina
Potenza continua PRP: 10KVA / 9KW
Potenza stand-by LTP: 11.1KVA / 10KW
Fattore di potenza cos fi?: 0.9
Tipo di fase: Monofase
Tensione VAC: 230 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: Compound (AVR Opzionale)
Quadro ATS: predisposizione di serie (Quadro opzionale)
Motore: Kohler CH730
Quadro prese: 1 x Schuko 16A 230V / 1 x 32A 230V / 1 x 63A 230V
Normativa emissioni: STAGE 5
Capacità serbatoio: 49 l
Autonomia al 75% del carico: 25 h
Giri al minuto RPM: 3000
Pressione acustica: 65 dB(A) @ 7 m
Lunghezza (mm): 1100
Larghezza (mm) 54
Altezza (mm) 924
Peso netto (kg): 278

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 10
Potenza uso continuativo monofase (KW): 9
Potenza massima monofase (KVA): 11.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10
Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x Schuko 16A 230V / 1 x 32A 230V / 1 x 63A 230V
Motore: Kohler CH730
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale
Raffreddamento: Aria
Numero poli: 2
Capacità serbatoio (L): 49
Autonomia (h): 25 al 75% del carico
Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1100
Larghezza (mm): 540
Altezza (mm): 924
Peso a secco (Kg): 278
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore: Kohler