

EGM RP6000-SE GENERATORE 5,5KW



Prezzo:

782,25 € iva esclusa

Product description:

EGM RP6000-SE GENERATORE MONOFASE 5,5KW

Il generatore EGM RP6000-SE monofase è dotato di un motore alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 5,5KW con regolatore di tensione AVR.

Il generatore monofase EGM RP6000-SE fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago. Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Soluzione di alimentazione per feste all'aperto.

Il generatore EGM RP6000-SE è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi (avvio a strappo) Autospegnimento per basso livello di olio. Telaio resistente.

Il generatore ha una pratica maniglia a doppia curva, ripiegabile per facilitare mobilità e stoccaggio. EGM RP6000-SE ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni con indicatore di riempimento. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore OHV che permette di erogare una potenza massima di 5,5KW.

L' AVR è indispensabile per far funzionare al meglio il generatore, esso necessita infatti di un sistema elettronico di controllo, di un AVR appunto, che garantisce il buon funzionamento della macchina e della rete elettrica sottesa ad essa.

Lo scopo dell' AVR, in un generatore di corrente, è quello di mantenere stabile l' uscita. E se il suo funzionamento è molto semplice quando vengono alimentati carichi resistivi, più complesso è il discorso in caso di carichi prevalentemente induttivi: la corrente sfasata in ritardo contrasta il campo magnetico induttore, provocando un calo di tensione ai morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, l'AVR interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando l'uscita torna al valore nominale. Se il carico è invece capacitivo, la

corrente fa da magnetizzante per l'induttore causando un aumento della tensione in uscita, e l'AVR interviene riducendo la corrente di eccitazione

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE MONOFASE EGM RP6000-SE 5,5KW

Tipo di fase: Monofase

Potenza Continua Monofase: 5 KVA / 5 KW

Potenza Massima Monofase: 5.5 KVA / 5.5 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50

Regolatore di tensione: AVR

Quadro avviamento: Manuale con autoavvolgente

Giri al minuto RPM: 3000

Alimentazione: Benzina

Capacità serbatoio: 25 l

Consumo: 1.92 l/h @ 50 % del carico

Autonomia: 13 h @ 50 % del carico

Pressione acustica: 97 dB(A) @ 7m

Lunghezza: 700 mm

Larghezza: 526 mm

Altezza: 580 mm

Peso netto: 90 Kg

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.5

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5

Potenza massima monofase (KVA): 5.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CE - 1 x 230V 32A 2P+T CE

Normativa Emissioni : Uso Stazionario

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Manuale

Raffreddamento: Aria

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 25

Consumo (L/h): 1.92 l/h @ 50 %

Autonomia (h): 13 h @ 50 %

Pressione acustica: 97 dB (A) @ 7 m

Lunghezza (mm): 700

Larghezza (mm): 526

Altezza (mm): 580

Peso a secco (Kg): 90

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR