



MOSA GE 7000 HBM-L GENERATORE STAGE V MONOFASE 6,7KVA AVR

Prezzo:

1.612,17 € iva esclusa

Product description:

MOSA GE 7000 HBM-L GENERATORE STAGE V MONOFASE 6,7KVA AVR

Il generatore MOSA GE7000HBM-L monofase, è dotato di motore Honda GX 390 Stage V alimentato a benzina, ed è completo di regolatore di tensione AVR.

MOSA GE7000HBM-L è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2.4 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 8.5 ore di funzionamento. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore MOSA GE7000HBM-L è dotato di un sistema di supporto del motore con telaio in acciaio resistente e ammortizzatori in gomma. Questi ammortizzatori, posizionati su entrambi i lati del motore e inclinati a 45°, riducono significativamente le vibrazioni del motore di una macchina già silenziosa. Bello dal punto di vista estetico, efficace dal punto di vista funzionale.

Il pannello frontale del generatore è così configurato:

- Interruttore motore ON-OFF
- Rubinetto carburante
- Comando aria
- Indicatore livello carburante
- Contaore
- Voltmetro
- Interruttore magnetotermico
- Interruttore magnetotermico per presa/e 230V/16A (N°2 per versione con prese SCHUKO)
- Prese d'uscita
- Morsetto di terra (PE)

REGOLATORE DI TENSIONE AVR

Il Generatore viene fornito completo di regolatore di tensione AVR. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie all'AVR si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA GE7000HBM-L

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo: 6.0 KVA / 5.4 KW

Potenza massima: 6.7 KVA / 6.0 KW

Motore: HONDA GX 390

Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: Stage V

Avviamento: A strappo con auto-avvolgente

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Regolatore di tensione: AVR

Capacità serbatoio: 20 l

Autonomia al 75% del carico: 8.5 h

Consumo al 75% del carico: 2.4 Lt/h

Potenza acustica: 97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)

Lunghezza: 520 mm

Larghezza: 770 mm

Altezza: 630 mm

Peso a secco: 81 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori MOSA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 6

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.4

Potenza massima monofase (KVA): 6.7

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Honda GX390
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: A strappo con autoavvolgente
Cilindrata (cm³): 389
Numero cilindri: 1
Capacità olio (L): 1.1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Alesaggio per corsa (mm): 88 x 64
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 2.4 al 75% del carico
Autonomia (h): 8.5 al 75% del carico
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 520
Larghezza (mm): 770
Altezza (mm): 630
Peso a secco (Kg): 81
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR