



GENSET MG 5000 I-BE GENERATORE 5 KVA MONOFASE STAGE V

Prezzo:

897,00 € iva esclusa

Product description:

GENSET MG 5000 I-BE GENERATORE 5 KVA MONOFASE STAGEV

Il generatore GENSET MG 5000 I-BE monofase è dotato di un motore Briggs & Stratton XR1450 StageV a benzina capace di erogare una potenza di 5 KVA con **regolatore di tensione a condensatore (AVR Opzionale)**.

Il generatore monofase GENSET MG 5000 I-BE fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici Soluzione di alimentazione per feste all'aperto.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi (avvio a strappo) Autospegnimento per basso livello di olio Telaio resistente.

AVR OPZIONALE

Lo scopo dell' AVR, in un generatore di corrente, è quello di mantenere stabile l' uscita. E se il suo funzionamento è molto semplice quando vengono alimentati carichi resistivi, più complesso è il discorso in caso di carichi prevalentemente induttivi: la corrente sfasata in ritardo contrasta il campo magnetico induttore, provocando un calo di tensione ai morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, l'AVR interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando l'uscita torna al valore nominale. Se il carico è invece capacitivo, la corrente fa da magnetizzante per l'induttore causando un aumento della tensione in uscita, e l'AVR interviene riducendo la corrente di eccitazione

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

GENSET MG 5000 I-BE è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo

esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MG 5000 I-BE

Tipo di fase: Monofase

Potenza Massima: 5 KVA / 4 KW

Potenza Continua: 4.5 KVA / 3.6 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50

Quadro avviamento: Manuale con auto avvolgente

Motore: Briggs & Stratton XR1450

Normativa emissioni: StageV

Giri al minuto RPM: 3000

Alimentazione: Benzina

Capacità serbatoio: 5.3 l

Regolatore di tensione: Condensatore (AVR OPZIONALE)

Consumo @ 75 % del carico: 2.5 l/h

Autonomia @ 75 % del carico: 2.1 h

Pressione acustica: 73 dB(A) @ 7m

Lunghezza: 770 mm

Larghezza: 480 mm

Altezza: 625 mm

Peso netto: 62 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori GENSET o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.6

Potenza massima monofase (KVA): 5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.5

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 Schuko

Motore: Briggs & Stratton XR1450

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 306
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Capacità serbatoio carburante (L): 5.3
Consumo (L/h): 2.5 al 75% del carico
Autonomia (h): 2.1 al 75 % del carico
Potenza acustica: 98 dB(A)
Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 770
Larghezza (mm): 480
Altezza (mm): 625
Peso a secco (Kg): 62
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)
Marca Motore: Briggs&Stratton