



# PRAMAC PX5000

Prezzo:

739,94 € iva esclusa

## **Product description:**

## Gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000 3,6 KW AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000 monofase da 3,6 KW con motore alimentato a benzina a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000 è con regolatore di tensione **AVR**. Questo motore a benzina rende il gruppo elettrogeno **molto affidabile** e la sua progettazione è fatta con materiali di ottima qualità.

Grazie al suo peso molto ridotto e alle sue **dimensioni compatte** è comodo da trasportare dove ne hai più bisogno. Il gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000 è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno per uso hobbistico.

# Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000:

Potenza massima Monofase: 3.6 KW Potenza uso continuo Monofase: 2.7 KW

Carburante: Benzina Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore: PRAMAC AP188F Avviamento: A strappo

Consumo: 1.92 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 727 mm Larghezza: 515 mm Altezza: 670 mm

Peso: 79 Kg

AVR

#### **QUADRO DI CONTROLLO**

#### Comandi:

- Chiave di avviamento: OFF - ON - START

#### Strumentazione:

Voltmetro



- Amperometro
- Frequenzimetro
- Indicatore livello carburante

#### Protezioni:

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

#### Prese:

N.2 SCHUKO 230V 16A IP54

Il generatore di corrente PRAMAC PX5000 monofase è un gruppo elettrogeno a benzina e rappresenta una delle ultime novità Pramac per garantire un alto livello di qualità e prestazioni ad un prezzo interessante. Il gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000 è compatto, efficiente e facile da usare. Il generatore di corrente PX5000 monofase è perfetto per tutte le vostre applicazioni semiprofessionali.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente PX5000 monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.6

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.7

Potenza massima monofase (KVA): 4

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Motore: PRAMAC AP188F, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: A strappo Cilindrata (cm³): 389 Capacità olio (L): 1.1 Raffreddamento: Aria

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 25.5

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Consumo (L/h): 1.43 al 75% del carico / 1.92 al 100% del carico Autonomia (h): 17.71 al 75% del carico / 13.28 al 100% del carico

Potenza acustica: 97 dB(A)

Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 727 Larghezza (mm): 515 Altezza (mm): 670 Peso a secco (Kg): 79

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR Marca Motore: PRAMAC

