

# PRAMAC E3200 BENZINA MONOFASE



**Prezzo:**

**629,94 € iva esclusa**

## Product description:

Motore benzina Honda Serie GX. Raffreddamento ad aria. Protezione Oil Guard. Avviamento a strappo. Alternatore sincrono. Robusta struttura con telaio tubolare portante. Prese su cuffia con protezioni termiche

L'immagine è puramente indicativa

## Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 2.6

Potenza uso continuativo monofase (KW):

Potenza massima monofase (KVA): 2.9

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.5

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V 16A SCHUKO IP54

Motore: Honda GX160, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: A strappo

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 163

Capacità olio (L): 0.6

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 3.1

Consumo (L/h): 0.9 al 75% del carico / 1.2 al 100% del carico

Autonomia (h): 3.5 al 75% del carico / 2.6 al 100% del carico

Potenza acustica: 94 dB(A)

Pressione acustica: 66 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 640

Larghezza (mm):

Altezza (mm):

Peso a secco (Kg): 38

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Condensatore

Marca Motore: Honda