



PRAMAC E5000 BENZINA MONOFASE

Prezzo:

951,63 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC E5000 Monofase 4,6 KW

Gruppo elettrogeno PRAMAC E5000 monofase da 4,6 KW con motore Honda a 3000 giri/minuto in versione aperta. Il gruppo elettrogeno PRAMAC E5000 monofase è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC E5000 è monofase, senza spazzole con regolatore di tensione a condensatore. Il motore Honda alimentato a benzina rende questo gruppo elettrogeno **molto affidabile** e la sua progettazione è fatta con materiali di ottima qualità.

Grazie al suo peso molto ridotto e alle sue **dimensioni compatte** è comodo da trasportare dove ne hai più bisogno. Il gruppo elettrogeno PRAMAC E5000 monofase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno per uso hobbistico.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC E5000 monofase:

Potenza massima Monofase: 4.6 KW

Potenza uso continuo Monofase: 3.9 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Honda GX270 Recoil

Avviamento: A strappo

Consumo: 2.2 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 715 mm

Larghezza: 540 mm

Altezza: 490 mm

Peso: 61 Kg

QUADRO DI CONTROLLO

Comandi:

- Interruttore: OFF - ON
- Accensione: Autoavvolgente a strappo

- Rubinetto carburante

Protezioni standard:

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

Prese:

N.1 SCHUKO 230V 16A IP54
N.1 2P+T CEE 230V 16A IP44

Il generatore di corrente PRAMAC E5000 è un gruppo elettrogeno monofase a benzina sviluppato da Pramac per garantire un alto livello di qualità e prestazioni ad un prezzo interessante. Il generatore di corrente PRAMAC E5000 è ideale per applicazioni intensive, caratterizzato da una robusta struttura con telaio tubolare portante che ne semplifica sia l'utilizzo che le operazioni di manutenzione.

Il generatore di corrente E5000 è la macchina essenziale per soddisfare le applicazioni professionali.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente PRAMAC E5000 monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [gruppi elettrogeni terrestri](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 4.6

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.9

Potenza massima monofase (KVA): 5.1

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.2

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese:

Motore: Honda GX270 Recoil, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: A strappo

Cilindrata (cm³): 270

Capacità olio (L): 1.1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 5.3

Consumo (L/h): 1.6 al 75% del carico / 2.2 al 100% del carico

Autonomia (h): 3.2 al 75% del carico / 2.4 al 100% del carico

Potenza acustica: 97 dB(A)

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 715

Larghezza (mm): 540

Altezza (mm): 490

Peso a secco (Kg): 61

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Condensatore

Marca Motore: Honda