



CGM CX5000

Product price:

1.320,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM CX5000 Monofase 5 KVA AVR

Gruppo elettrogeno CGM CX5000 monofase da 5 KVA con motore Honda alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con robusta copertura antipioggia e gommini antivibranti. Il gruppo elettrogeno CGM CX5000 è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione AVR. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione e non rovina i dispositivi sensibili collegati. Il gruppo elettrogeno CGM CX5000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,6 litri/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno CX5000 è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico.

Il gruppo elettrogeno CGM CX5000 fa parte della serie DELUXE e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc. Il gruppo elettrogeno CX5000 a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM CX5000:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 4.95 KW Potenza uso continuo monofase: 4.5 KW Potenza massima monofase: 5.5 KVA Potenza uso continuo monofase: 5 KVA

Carburante: Benzina Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore: HONDA GX270 Giri motore: 3000 giri/min Avviamento: Manuale

Sistema regolatore di tensione: AVR





Consumo: 1.6 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 5.3 Lt

Autonomia: 3.3 h al 75% del carico

Lunghezza: 825 mm Larghezza: 550 mm Altezza: 530 mm

Peso: 66 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori

marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 4.95

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.5

Potenza massima monofase (KVA): 5.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO

Motore: Honda GX270

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000 Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm³): 270 Numero cilindri: 1

Alternatore: Made in Italy

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 5.3

Consumo (L/h): 1.6 Autonomia (h): 3.3 Lunghezza (mm): 825 Larghezza (mm): 550 Altezza (mm): 530 Peso a secco (Kg): 66

Silenziato: No





Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Honda

