



# AXO ACDE 6000M Gruppo Elettrogeno Diesel 6 KVA 4.8 KW



## Product description:

Il gruppo elettrogeno da cantiere ACDE 6000M è dotato di motore diesel e di un alternatore monofase prodotto e costruito in Italia, ha valore di distorsione T.H.D. inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +5% e -10%.

**La capacità di spunto è superiore a 3 volte la corrente nominale.**

## Allacciamento

**220 V** = N.1 presa CE 16 A 2P+T

N.1 presa CE 32 A 2P+T per l'intera potenza

**12 V.cc** = N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

## Protezioni

**220 V** = protezioni termiche istantanee da 15 e 25 A riarmabili (opzionale: interruttore bipolare magnetotermico differenziale)

**12 V.cc** = fusibile rapido da 10 A

## Strumenti di lettura

Voltmetro elettronico a led per lettura della tensione

## Utilizzo consigliato

Attrezzature elettriche di potenza, elettrodomestici, fari e illuminazione poco sensibile a variazione di tensione fra vuoto e pieno carico.

## Valore aggiunto

Un eventuale sovraccarico non comporta danni al gruppo, in quanto il motore scende di giri e la tensione si abbassa a valori sotto il limite di funzionamento, preservando il gruppo e l'utenza. Verificato così che il carico risulta eccessivo, si deve provvedere a ridurlo, senza insistere nell'utilizzo in sovraccarico.

L'immagine è puramente indicativa.





**Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 4.8

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.4

Potenza massima monofase (KVA): 6

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 220V 16A 2P+T CE - 1 x 220V 32A 2P+T CE

Motore: AMDE 186

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico 12 Vcc / Manuale

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 406

Raffreddamento: Aria

Capacità serbatoio carburante (L): 5.5

Consumo (L/h): 1.72

Autonomia (h): 3.2

Pressione acustica: 78 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 880

Larghezza (mm): 600

Altezza (mm): 840

Peso a secco (Kg): 91

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Condensatore

Marca Motore: Axo

