



AXO AEG 3001M Gruppo Elettrogeno Monofase Benzina Avr 3 Kva 2.4 KW

Product description:

Il gruppo elettrogeno semisilenziato monofase con motore a benzina Axo AEG 3001M è dotato di un alternatore monofase con un valore di distorsione T.H.D. inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +2% e -2%. Su questo modello viene proposto di serie il kit di movimento e sollevamento, applicato direttamente sul basamento.

La capacità di spunto è superiore a 2 volte la corrente nominale.

Allacciamento

220 V = 2 prese SCHUKO da 16A

12 V.cc = 2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

Protezioni

Interruttore bipolare magnetotermico differenziale. Sulla 12 V. cc fusibile rapido da 10 A.

Strumenti di lettura

Display per la lettura sequenziale della tensione, della frequenza e delle ore di lavoro

Normative

Allacciabile ad un'utenza con obbligo di certificazione

Utilizzo consigliato

Attrezzature elettriche di potenza contenuta, elettrodomestici e illuminazione che non tollerano variazioni di tensione fra vuoto e pieno carico e richiedono la costanza del valore della tensione.

Sicurezza di utilizzo

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e le correnti di spunto massime dei carichi.

Le immagini sono puramente indicative.





Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 2.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.2
Potenza massima monofase (KVA): 3
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.8
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x 220V 16A SCHUKO
Motore: AMG 200
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 196
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 18
Consumo (L/h): 0.84
Autonomia (h): 21.5
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 590
Larghezza (mm): 475
Altezza (mm): 460
Peso a secco (Kg): 45
Silenziato: Sì
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Axo

