PRAMAC PX5000

Product price:

600,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000 3,6 KW AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000 monofase da 3,6 KW con motore alimentato a benzina a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000 è con regolatore di tensione **AVR**. Questo motore a benzina rende il gruppo elettrogeno **molto affidabile** e la sua progettazione è fatta con materiali di ottima qualità.
Grazie al suo peso molto ridotto e alle sue **dimensioni compatte** è comodo da trasportare dove ne hai più bisogno. Il gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000 è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno per uso hobbistico.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000:
Potenza massima Monofase: 3.6 KW
Potenza uso continuo Monofase: 2.7 KW
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: PRAMAC AP188F
Avviamento: A strappo
Consumo: 1.92 Lt/h al 100% del carico
Lunghezza: 727 mm
Larghezza: 515 mm
Altezza: 670 mm
Peso: 79 Kg
AVR

QUADRO DI CONTROLLO
Comandi:
- Chiave di avviamento: OFF - ON - START

Strumentazione:
- Voltmetro
- Amperometro
- Frequenzimetro
- Indicatore livello carburante

Protezioni:
- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

Prese:
N.2 SCHUKO 230V 16A IP54

Il generatore di corrente PRAMAC PX5000 monofase è un gruppo elettrogeno a benzina e rappresenta una delle ultime novità Pramac per garantire un alto livello di qualità e prestazioni ad un prezzo interessante. Il gruppo elettrogeno PRAMAC PX5000 è compatto, efficiente e facile da usare. Il generatore di corrente PX5000 monofase è perfetto per tutte le vostre applicazioni semiprofessionali.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente PX5000 monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.6
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.7
Potenza massima monofase (KVA): 4
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Motore: PRAMAC AP188F, aspirato naturalmente
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: A strappo
Cilindrata (cm^3): 389
Capacità olio (L): 1.1

Raffreddamento: Aria
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 25.5
Consumo (L/h): 1.43 al 75% del carico / 1.92 al 100% del carico
Autonomia (h): 17.71 al 75% del carico / 13.28 al 100% del carico
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 727
Larghezza (mm): 515
Altezza (mm): 670
Peso a secco (Kg): 79
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: PRAMAC