

WONDER-GAS G1200HS-M5



MADE IN ITALY

MODELLO	WONDER-GAS G1200HS-M5
ALTERNATORE	
Tipo	Sincrono, trifase, a compound, autoregolato, autoeccitato (OPTIONAL AVR)
Tensione/Frequenza	400V - 50 Hz
Potenza Massima cosfi 0,8	Metano 7,9 kW - 10 kVA - GPL 9kW - 11,3kVA
Potenza Continua cosfi 0,8	Metano 7,2 kW - 9 kVA - GPL 8,2kW - 10,3kVA
Protezione	IP 23
MOTORE	
Tipo	Bicilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria, 3000 rpm
Marca	HONDA
Modello	GX690 STAGE V
Cilindrata/HP	688 cc / 22,1
Carburante	METANO/GPL
Consumo	3,3 m3/h - 5,2 l/h
Avviamento	ELETRICO (Batteria inclusa)
Quadro comandi	AMF controller COMAP INTELLINANO PLUS 1x presa schuko 230V 16A; 2 prese CEE 230V 16A; 1 presa CEE 400V 32A; interruttore termico; Interruttore magnetotermico; Multimetro digitala V+Hz+A+h; pulsante ON/OFF; pulsante stop emergenza; connettore 4PIN per avvio in remoto; protezione bassa pressione olio; alta temperatura; protezione fuori giri.
Dimensioni cm.	110x65x95
Peso - kgs.	293
Livello sonoro	63 dBA @ 7 mt

