



ENERGY 650 START 230-400V 12-24V



Panoramica

ENERGY 650 START 230-400V 12-24V

cod. 829385

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri, macchine movimento terra, trattori e camion.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- temporizzatore per la carica rapida
- comando a distanza
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

Dati tecnici

CODE	CODICE 829385	A_{EFF}	CORRENTE DI CARICA EFFICACE 100 A		POSIZIONI DI REGOLAZIONE 5
V_{3PH}	TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V	A_{EN}	CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 80 A		DIMENSIONI 36,5 - 46 - 75,5 cm
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	A_{1V/C}	CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29 640 A		PESO 38 kg
P_{CHARGE}	POTENZA DI CARICA 2,5 KW	A_{START MAX}	CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA 1000 A	BAR CODE	CODICE EAN 800489774452 0
P_{START}	POTENZA DI AVVIAMENTO 20 KW	C_{MIN}	CAPACITA NOM. RIF. MIN. 20 Ah		PEZZI / PALLET 9 pz/pallet
	TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V	C_{MAX}	CAPACITA NOM. RIF. MAX 1200 / 800 Ah		PEZZI / PALLET - B 6 pz/pallet - B

Accessori in dotazione