



Hyundai 65158 Generator Silenced 4.5KW

Reference: 65158

Hyundai 65158 Generatore di corrente Silenziato

Hyundai 65158 Generatore di corrente Silenziato 4.5KW è un generatore monofase affidabile e versatile. Offre una potenza massima di 4,5 Kw (4,5 Kw) e una potenza nominale di 3,5 Kw, operando a 230V e 50Hz. Con un motore da 7,5 HP e 223 cc, questo modello è dotato di un pannello di controllo digitale che visualizza tensione, frequenza, ore e giri motore.

Il generatore si distingue per il suo avviamento elettrico e per un serbatoio carburante da 12,5 litri che garantisce un'autonomia di 9,5 ore al 50% di carico.

Con un peso di 40,5 Kg e dimensioni di 600x440x510 mm, è facile da trasportare e installare.

La sua rumorosità di soli 64 dBa a 7 metri lo rende un Hyundai 65158 Generatore di corrente Silenziato 4.5KW molto discreto.

Caratteristiche Tecniche Hyundai 65159:

Potenza nominale (MF): 3,5 Kw

Potenza massima (MF): 4,5 Kw

Fase: Monofase

Tensione - frequenza: 230V/50Hz

Prese: 2x16A

Preso 12V: Sì

Pannello di controllo: Digitale (V, Hz, h.rpm)

Autonomia a 50% di carico: 9,5 ore

Rumorosità a 7 m: 64 dBa

Avviamento: Elettrico

Potenza: 7,5 HP

Cilindrata: 223 cc

Peso: 40,5 Kg

Dimensioni prodotto: 600x440x510 mm

Serbatoio carburante: 12,5 L

Capacità olio: 550 ml

Cerchi un generatore Hyundai con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori HYUNDAI o di altri brand specializzati.

Technical Sheet

Phase	Single phase
Maximum power single phase (KW)	4.5
Frequency (Hz)	50
Voltage (V)	230
Sockets configuration	2X16A
Engine rpm (rpm)	3600
Starting system	Elettrico
Engine capacity (cm ³)	223
Oil capacity (L)	0.55
Alternator	100% copper
Tank capacity (L)	12.5
Product dimensions (mm)	600x440x510
Running time (h)	9.5
Weight (Kg)	40.5
Nominal Power Kw	3.5
protezione da sovratensione	7.5