

GENERATORI / AIG 1002SM



Generatore inverter con motore a benzina AIG 1002SM, dotato di alternatore multifase + scheda inverter con uscita monofase 220 V. stabilizzata. Il valore di distorsione T.H.D. è inferiore al 2%, la precisione della tensione è compresa tra +1% e -1%.

La sovraccaricabilità per spunto è da considerarsi trascurabile.

Allacciamento

220 V = N.1 presa SCHUKO da 16A

Carica batterie 12V 5A

Protezioni

Sulla 12 V. cc interruttore termico di protezione. Protezione elettronica contro i sovraccarichi.

Utilizzo consigliato

Apparecchiature elettroniche sofisticate, computers, elettrodomestici controllati con microprocessore, schede elettroniche, bilance elettroniche e simili.

Sicurezza di utilizzo

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e la contemporaneità di avviamento dei carichi da collegare ad un quadretto prese a norma.

Nota su carica batteria e display a lettura digitale

In questo modello, per esigenza di spazio, sono alternativi, o si richiede il carica batteria o lo strumento a lettura digitale. Il carica batteria è composto da una presa posta sul pannello di controllo e da una spina (in dotazione al generatore) con due cavi, uno rosso (+) e uno nero (-).

Il display digitale consente: 1- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, 2 - Lettura di tensione (volt) - Corrente (ampères) - Potenza (Watt), 3 - Ore e minuti di lavoro, 4 - Livello olio con indicazione (ok/scarso)

GENERATORE	AIG 1002SM
Potenza massima (kVA/kW)	1/0,8
Potenza continua (kVA/kW)	0,9/ 0,72
Tensione (Volts)	230
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita (V/A) (se presente)	12/8,3
Capacità serbatoio (Lt)	2,7
Autonomia (h)	2,5 a 8,0
Utilizzo in continuo (h)	3
Rumorosità (dB (A) a 7m)	58
Batteria	No
Kit ruote	No
Peso a secco (Kg)	13
Dimensioni (mm)	490x275x415
MOTORE	
Modello	X4144F
Cilindrata (cc)	53
Potenza (Hp) a 3600 rpm	1,9
Tipo	OHV
Numero di giri (rpm)	4500
Avviamento	Manuale
Raffreddamento	Aria
Carburante	Benzina verde
COMPONENTI ELETTRICI	
Tipo di regolatore tensione	Inverter
Grado di protezione	IP23
Interruttore	No
Dispositivo allarme olio	Si
Display	Vedi nota
Economizzatore	Si
Spia livello carburante	No
Centralina automatica ATS	No



<http://www.axo-group.com/it/prodotti/generatori/aig-1002sm.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnuovo di Sotto (RE)
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731