



Gruppo elettrogeno LTF SILENT 6100ER

Reference: SILENT 6100ER

Gruppo elettrogeno LTF SILENT 6100ER

Il gruppo elettrogeno LTF SILENT 6100ER diesel monofase/trifase 6.6 KVA con AVR è l'ideale per molteplici attività sia in utilizzo professionale (grazie anche al regolatore di tensione AVR) che per uso hobbistico.

Semplice e maneggevole da utilizzare grazie alle maniglie pieghevoli (pratiche non solo per il trasporto ma anche per ottimizzare lo spazio nello stoccaggio) e alle ruote imbullonate antiforatura heavy duty.

Possibilità di abbinarlo ad un quadro di commutazione ATS.

Caratteristiche del gruppo elettrogeno LTF SILENT 6100ER:

- Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago
- Installazione e funzionamento semplici
- Robustezza grazie al telaio resistente, le ruote antiforatura e la maniglia incernierata
- Struttura completamente in acciaio
- Maggiore sicurezza, con prese incassate con coperture di sicurezza a scatto

Scopri tutti i gruppi elettrogeni [CATERPILLAR](#).

Le immagini sono puramente indicative.

""

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	2.24
Potenza uso continuativo monofase (KW)	1.76
Potenza massima monofase (KVA)	2.8
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	2.2
Potenza massima trifase (KW)	5.3
Potenza uso continuativo trifase (KW)	5
Potenza massima trifase (KVA)	6.6
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	6.25

Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x PCE 5P 16 A, 1 x 16 A 220 V
Motore	OHV
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	418
Capacità serbatoio carburante (L)	12
Pressione acustica	72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	920
Larghezza (mm)	520
Altezza (mm)	760
Peso a secco (Kg)	152
Silenziato	Sì
Super silenziato	No
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Caterpillar