



## GENSET WELDBABY 180

Reference: WELDBABY 180

La gamma MPM è stata progettata per soddisfare le esigenze di coloro che hanno bisogno di motosaldatrici per applicazioni altamente professionali. Questo risultato è stato ottenuto principalmente grazie alle caratteristiche peculiari dell' alternatore asincrono GenSet: versatilità, affidabilità ed efficienza.

L'attenzione posta dalla GenSet alle diverse esigenze degli utilizzatori di motosaldatrici in ogni parte del mondo ed in ogni condizione ambientale, si è concretizzata nella messa a punto di una gamma completa in termini di:

- tipologia di motorizzazioni;
- diversi livelli di insonorizzazione;
- varietà dei processi di saldatura realizzabili;
- numero di accessori disponibili.

L'immagine è puramente indicativa.

### Technical Sheet

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tipo fase                         | Monofase  |
| Potenza massima monofase (KVA)    | 1   |
| Carburante                        | Benzina   |
| Tensione (V)                      | 110 / 230   |
| Configurazione prese              | 1 presa trifase CEE 16 A+ 1 presa monofase CEE 16 A |
| Motore                            | Honda GX200, 4 tempi, OHV                           |
| Giri motore (giri/min)            | 4000  |
| Accensione                        | Autoavvolgente                                      |
| Avviamento                        | A strappo   |
| Cilindrata (cm <sup>3</sup> )     | 196   |
| Numero cilindri                   | 1   |
| Raffreddamento                    | Aria  |
| Corrente di saldatura (A)         | 156 A al 60%  |
| Tensione d'innesco (V)            | 70  |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 3.8   |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Consumo (L/h)     | 1.8 al 75% del carico |
| Potenza acustica  | 95 dB(A)              |
| Lunghezza (mm)    | 510                   |
| Larghezza (mm)    | 440                   |
| Altezza (mm)      | 460                   |
| Peso a secco (Kg) | 35                    |
| Inverter          | No                    |
| AVR               | No                    |
| Compound          | No                    |
| Silenziato        | No                    |
| Super silenziato  | No                    |
| Marca Motore      | Honda                 |