



## AGROWATT AWB 4-32X Gruppo Elettrogeno a Cardano Monofase / Trifase 32.4 kVA AVR

Reference: 113904

- Per applicazioni outdoor (campo e casa), in caso di blackout e in zone non servite dalla rete elettrica
- Forniti con kit moltiplicatore e protezione, supporto con attacco a 3 punti (design brevettato), quadro elettrico con display digitale multifunzione per lettura dei dati in tempo reale (volmetro, frequenzimetro, amperometro, contaore)
- Durabilità nel tempo e massima protezione (magnetotermico e differenziale)
- Garanzia 24 mesi
- Semplicità di imballo e successivo immagazzinaggio

Quadro elettrico con:

- 1 CEE 400V (3P+N+T) 63A
- 1 CEE 230V (2P+T) 32A
- 1 schuko
- 1 termico monofase
- interruttore magnetotermico quadripolare + differenziale (Id=0,03A) + interruttore magnetotermico bipolare + coperchio IP65
- voltmetro + frequenzimetro + amperometro + contaore (strumento digitale di rilevazione dati)

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KVA)	13
Potenza massima trifase (KVA)	32.5
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE + SCHUKO
Giri motore (giri/min)	1500
Numero poli	4
Grado di protezione	IP44
Giri presa di forza (giri/min)	430
Potenza minima trattore (HP)	95
Rapporto di trasmissione	1 : 3.5

---

Lunghezza (mm)	1135
Larghezza (mm)	
Altezza (mm)	915
Peso a secco (Kg)	248
Spazzole	No
Regolatore di tensione	AVR

---