



HELVI AUTOMATIC30 Caricabatterie

Reference: 99000066

HELVI AUTOMATIC30 Caricabatterie

HELVI AUTOMATIC30 è un caricabatterie automatico ideale per batterie AGM, al GEL e al piombo. Il caricabatterie HELVI AUTOMATIC30 dispone di un display per il controllo elettronico della corrente di carica e indicazioni luminose per lo stato della carica. Oltre a questo è equipaggiato anche con una regolazione corrente di ricarica mediante potenziometro e funzione di ricarica automatica e di mantenimento.

HELVI AUTOMATIC30 è perfetto per caricare batterie con una tensione da 12 V o da 24 V e con una corrente di carica di 20 A.

Il caricabatterie HELVI AUTOMATIC30 può caricare batterie per vari tipi di veicoli come moto, auto, van e nautici. Le applicazioni principali del caricabatterie HELVI AUTOMATIC30 sono nel **settore automotive e per uso domestico**. HELVI AUTOMATIC30 è ideale per batterie di varie tipologie come AGM, al GEL e al piombo.

HELVI AUTOMATIC30 è un caricabatterie monofase con alimentazione a 230 V e una frequenza da 50/60 Hz. HELVI AUTOMATIC30 ha una potenza nominale di 720 W per una corrente massima di 30 A.

La capacità di ricarica nominale del caricabatterie HELVI AUTOMATIC30 è di **300 Ah** e dispone di infinite posizioni di carica.

HELVI AUTOMATIC30 è **molto compatto e molto leggero** grazie al suo peso di 10 Kg circa dotato di una maniglia per il trasporto.

Caratteristiche tecniche del caricabatterie HELVI AUTOMATIC30:

Tipo di fase: Monofase

Tensione: 230 V

Frequenza: 50/60 Hz

Potenza: 720 W

Voltaggio batteria: 12/24 V

Corrente massima: 30 A

Corrente di carica: 20 A

Capacità di carica: 300 Ah 15h

Posizioni di carica: ?

Lunghezza: 235 mm

Larghezza: 220 mm

Altezza: 335 mm

Peso: 10.1 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile al caricabatterie portatile HELVI AUTOMATIC30 allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata ai [caricabatterie](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase

Monofase

Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230
Potenza (W)	720
Posizioni di regolazione	?
Corrente nominale (A)	20
Capacità di carica (Ah)	300
Tensione batterie (V)	12 / 24
Tensione di carica (V)	12 / 24
Corrente massima (A)	30
Lunghezza (mm)	235
Larghezza (mm)	220
Altezza (mm)	335
Tipo di prodotto	Carica Batteria
Peso (Kg)	10.1