



## HYUNDAI H10000iE Generatore Inverter Silenziato 8KW

Reference: 65163

### HYUNDAI H10000iE Generatore Inverter Silenziato 8KW

Il HYUNDAI H10000iE Generatore Inverter Silenziato 8KW è la soluzione ideale per chi cerca potenza, affidabilità e silenziosità in un unico dispositivo. Dotato di tecnologia inverter, fornisce energia stabile e di alta qualità, perfetta per alimentare dispositivi elettronici sensibili, utensili, apparecchiature domestiche o professionali.

Questo modello è monofase con una potenza nominale di 8 kW e massima di 8,5 kW, funzionando a una tensione di 230 V e frequenza di 50 Hz. È equipaggiato con un motore HYUNDAI H440i a 3000 giri/min, da 438 cm<sup>3</sup>, progettato per garantire performance elevate e lunga durata. L'avviamento elettrico assicura praticità d'uso, mentre il serbatoio da 30 litri offre un'eccellente autonomia operativa.

La configurazione delle prese include 1x16A, 1x32A e 1x63A, rendendo il gruppo elettrogeno adatto a molteplici utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. La bassa rumorosità di 70 dB(A) a 7 metri e la costruzione compatta (770x625x700 mm per 86 kg) lo rendono facilmente trasportabile e adatto anche ad ambienti in cui il comfort acustico è importante.

Grazie alla combinazione di potenza, efficienza e silenziosità, il HYUNDAI H10000iE Generatore Inverter Silenziato 8KW rappresenta una scelta eccellente per professionisti, campeggiatori o chi necessita di energia stabile anche in condizioni fuori rete.

Caratteristiche tecniche:

Tipo fase"Monofase

Potenza massima monofase (KW):8.5

Potenza Nominale:8 KW

Carburante:Benzina

Frequenza (Hz):50

Tensione (V):230

Configurazione prese:1x16A / 1x32A / 1x63A

Motore:H440i

Giri motore (giri/min):3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 438

Capacità olio (L): 1.2

Capacità serbatoio carburante (L): 30

Rumorosità a 7 mt: 70 dB(A)

Dimensioni [mm]: 770x625x700

Peso (Kg): 86

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI](#).

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	8.5
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1x16A / 1x32A / 1x63A
Motore	H440i
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	438
Capacità olio (L)	1.2
Capacità serbatoio carburante (L)	30
Peso (Kg)	86
Rumorosità a 7 mt	70 dB(A)
Dimensioni [mm]	770x625x700
Potenza Nominale	8 KW