



AGROWATT AWT 2-24 GENERATORE CARDANO - TRIFASE COMPOUND 24KVA

Reference: AWT 2-24

AGROWATT AWT 2-24 GENERATORE CARDANO - TRIFASE COMPOUND 24KVA

L'AGROWATT AWT 2-24 GENERATORE CARDANO - TRIFASE 24KVA è la soluzione ideale per chi necessita di un generatore di corrente robusto e affidabile, azionato tramite presa di forza del trattore.

Grazie alla sua configurazione Compound a 2 poli, garantisce una gestione ottimale del carico anche in presenza di picchi di potenza improvvisi, tipici di utensili e macchinari agricoli.

Il generatore AGROWATT AWT 2-24 GENERATORE CARDANO - TRIFASE 24KVA offre una potenza massima di 24 kVA in versione trifase (8.8 kVA in monofase), con doppia tensione di uscita 230/400V e frequenza di 50 Hz, per adattarsi a diverse esigenze operative. Richiede un trattore con potenza minima di 69 Hp e funziona a un regime di giri motore di 3000 giri/min, con presa di forza calibrata a 430 giri/min.

Dal punto di vista costruttivo, l'AGROWATT AWT 2-24 GENERATORE CARDANO - TRIFASE 24KVA presenta dimensioni compatte (955 x 683 x 915 mm) e un peso di 144 kg, che ne facilitano il trasporto e l'installazione in azienda agricola. Un prodotto pensato per garantire continuità energetica in campo, sia per l'alimentazione di attrezzature trifase che monofase.

Caratteristiche Tecniche:

Tipo fase: Trifase/Monofase
Giri motore (giri/min): 3000
Potenza trattore (Hp): 69
Potenza Monofase (kVA): 8.8
Potenza Trifase (kVA): 24
Tensione (V): 230 / 400
Frequenza (Hz): 50
Lunghezza (mm): 955
Larghezza (mm): 683
Altezza (mm): 915
Peso (Kg): 144
Compound
Poli: 2

se stai cercando un prodotto con caratteristiche tecniche differenti [CLICCA QUI](#).

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KVA)	8.8
Frequenza (Hz)	50

Giri motore (giri/min)	3000
Numero poli	2
Lunghezza (mm)	955
Larghezza (mm)	683
Altezza (mm)	915
Spazzole	Sì
Peso (Kg)	144
HP trattore	69
Tensione	400 V