



WFM B10000-TDE

Reference: 09377

Serie BOXER D

Gruppi elettrogeni con motore diesel Yanmar o Lombardini, in robusto telaio aperto con potenze da 6,1 a 14 KVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie. Per uso professionale costituiscono un'eccellente soluzione per chi desidera un generatore robusto ed affidabile nel tempo. Non destinati all'utilizzo all'esterno.
 Rumorosità non conforme alla direttiva 2000/14/CE.

Caratteristiche principali:

- Telaio di protezione con capottina superiore semiavvolgente
- Motore originale Yanmar o Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Serbatoio maggiorato da 20 lt. per ampia autonomia
- Avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima monofase (KW) | 2.6 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 3.3 |
| Potenza massima trifase (KW) | 8 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 10 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Configurazione prese | 1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE |
| Motore | Lombardini 25LD425 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 851 |
| Numero cilindri | 2 |
| Capacità olio (L) | 1.8 |
| Raffreddamento | Aria |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 20 |
| Consumo (L/h) | 3 al 100% del carico |
| Autonomia (h) | 6.66 al 100% del carico |
| Potenza acustica | 105 dB(A) |
| Pressione acustica | 80 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Larghezza (mm) | 550 |
| Altezza (mm) | 670 |
| Peso a secco (Kg) | 169 |
| Silenziato | No |
| Super silenziato | No |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Predisposto |
| Regolatore di tensione | Non Regolato |
| Marca Motore | Lombardini |