

## WFM 3000-JB

Reference: 09348



### Serie Jolly Box

Gruppi elettrogeni con motore a benzina HONDA originale in versione da incasso per veicoli commerciali e camper, caratterizzato dalle ridotte dimensioni ed elevato grado di insonorizzazione.

Installabile sia sul pianale dell'automezzo che appeso allo stesso, tramite 4 piedini ammortizzati facilmente posizionabili in base alle diverse esigenze.

Fornito di serie con pannellino comando completo di cavo da 9 mt.

Conforme alla direttiva 200/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

### Caratteristiche principali:

- Da incasso per installazione su veicoli
- Pannello di comando separato con cavo 9 mt
- Motore originale Honda conforme basse emissioni CO2
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Caribatteria 12V 10A
- Alternatore di primaria marca italiana
- Avviamento elettrico con batteria del veicolo
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme di sicurezza

Le immagini sono puramente indicative.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	2.24
Potenza massima monofase (KVA)	2.8
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	Honda GX160
Giri motore (giri/min)	3000

Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	163
Numero cilindri	1
Capacità olio (L)	0.6
Raffreddamento	Aria
Consumo (L/h)	1.5 al 100% del carico
Potenza acustica	86 dB(A)
Pressione acustica	61 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	535
Larghezza (mm)	390
Altezza (mm)	290
Peso a secco (Kg)	64
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Regolatore di tensione	Non Regolato