



MASE MT 14/2 Gruppo Elettrogeno a Cardano

Reference: 008436

MASE MT 14/2 Gruppo Elettrogeno a Cardano: Efficienza e Versatilità per l'Agricoltura Moderna

Il MASE MT 14/2 Gruppo elettrogeno a Cardano emerge come una soluzione energetica ideale per l'ambito agricolo e le zone di difficile accesso, offrendo affidabilità e potenza con una massima facilità d'uso. Grazie a una potenza massima trifase di 11.84 KW e una potenza d'uso continuo di 10.8 KW, questo gruppo elettrogeno a cardano si adatta perfettamente alle esigenze di chi richiede energia costante e di qualità.

Progettato per operare a una tensione di 230 V / 400 V e con una frequenza di 50 Hz, il MASE MT 14/2 garantisce la massima compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e macchinari agricoli. Il suo rapporto di trasmissione di 1 : 7 e i 440 giri/min della presa di forza consentono un'accoppiamento efficiente e diretto con il trattore, semplificando la generazione di energia in situazioni dove la mobilità e la praticità sono fondamentali.

Con dimensioni di 1074 mm di lunghezza, 945 mm di larghezza e 809 mm di altezza, e un peso di soli 115 Kg, il MASE MT 14/2 si distingue per la sua maneggevolezza e facilità di installazione, permettendo agli utenti di sfruttare una soluzione energetica mobile che non compromette le prestazioni.

Questo gruppo elettrogeno è stato concepito pensando alla massima facilità d'uso, offrendo protezione e sicurezza, riducendo al minimo i costi d'esercizio e fornendo prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta e la progettazione pensata per la durabilità ne fanno una scelta eccellente per chi cerca una fonte di energia efficiente e affidabile per il proprio lavoro agricolo o in aree difficilmente raggiungibili.

Per scoprire di più sul MASE MT 14/2 e per esplorare le opzioni di personalizzazione disponibili, vi invitiamo a visitare il nostro sito web. Qui troverete tutte le informazioni necessarie per selezionare il gruppo elettrogeno che meglio risponde alle vostre esigenze.

Le immagini fornite sono puramente indicative e possono non riflettere esattamente l'aspetto finale del prodotto.

Scegliendo il MASE MT 14/2, optate per un partner energetico che unisce in maniera eccellente efficienza, praticità e affidabilità, ideale per le vostre necessità in ambito agricolo e per garantire l'accesso all'energia in zone difficilmente raggiungibili

[Scopri la nostra gamma di MASE e altri gruppi elettrogeni a cardano.](#)

...

Technical Sheet

Tipo fase

Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW)	3.92
Potenza massima monofase (KVA)	4.9
Potenza massima trifase (KW)	11.84
Potenza uso continuativo trifase (KW)	10.8
Potenza massima trifase (KVA)	14.8
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	13.5
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 32A CEE - 1 x 230V 16A CEE
Giri motore (giri/min)	3000
Alternatore	Linz E1S11MB, sincrono, con spazzole
Numero poli	2
Giri presa di forza (giri/min)	440
Rapporto di trasmissione	1 : 7
Lunghezza (mm)	1074
Larghezza (mm)	945
Altezza (mm)	809
Peso a secco (Kg)	115
Inverter	No
AVR	No
Compound	Sì
Silenziato	No
Super silenziato	No