



MASE MT 13/4 Gruppo Elettrogeno a Cardano

Reference: 008249

MASE MT 13/4 Gruppo Elettrogeno a Cardano: Il Tuo Alleato Energetico Compatto e Affidabile

Il MASE MT 13/4 Gruppo Elettrogeno a Cardano emerge come una soluzione energetica ideale per chi opera nel settore agricolo o in aree di difficile accesso, offrendo una combinazione perfetta di potenza, efficienza e facilità d'uso. Questo gruppo elettrogeno a cardano, progettato per essere azionato dalla presa di forza del trattore, fornisce una potenza massima trifase di 11.44 KW e una potenza d'uso continuo di 10.4 KW, garantendo un'alimentazione energetica affidabile per una vasta gamma di applicazioni.

Operando a una tensione di 230 V / 400 V e con una frequenza di 50 Hz, il MASE MT 13/4 assicura la massima compatibilità con diversi tipi di macchinari e attrezzature agricole. Grazie al suo rapporto di trasmissione di 1 : 3.5 e ai 440 giri/min della presa di forza, si integra facilmente con il trattore, permettendo una generazione di energia efficiente e senza interruzioni.

Con dimensioni di 1074 mm di lunghezza, 945 mm di larghezza e 809 mm di altezza, e un peso di soli 135 Kg, il MASE MT 13/4 si distingue per la sua maneggevolezza e praticità di trasporto, rendendolo la soluzione energetica ottimale per chi necessita di mobilità e versatilità.

Questi gruppi elettrogeni sono noti per la loro facilità d'uso, elevati livelli di protezione e sicurezza, oltre a minimizzare i costi d'esercizio e massimizzare le prestazioni. La costruzione robusta e la progettazione orientata alla durabilità rendono il MASE MT 13/4 uno strumento di lavoro prezioso e affidabile nel tempo.

Per esplorare la gamma completa dei gruppi elettrogeni a cardano MASE e scoprire tutte le soluzioni disponibili, vi invitiamo a visitare il nostro sito web. Qui troverete tutte le informazioni necessarie per selezionare il gruppo elettrogeno che meglio soddisfa le vostre esigenze operative.

Le immagini fornite sono puramente indicative e possono non riflettere esattamente l'aspetto finale del prodotto.

Scegliendo il MASE MT 13/4, optate per un partner energetico che combina in modo eccellente efficienza, praticità e affidabilità, perfetto per le vostre esigenze agricole e per garantire l'accesso all'energia in zone difficilmente raggiungibili.

[Scopri la nostra gamma di MASE e altri gruppi elettrogeni a cardano.](#)

...

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	3.76

Potenza massima monofase (KVA)	4.7
Potenza massima trifase (KW)	11.44
Potenza uso continuativo trifase (KW)	10.4
Potenza massima trifase (KVA)	14.3
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	13
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	1 x 400V 32A CEE - 1 x 230V 16A CEE
Giri motore (giri/min)	1500
Alternatore	Linz E1S13MD/4, sincrono, con spazzole
Numero poli	4
Giri presa di forza (giri/min)	440
Rapporto di trasmissione	1 : 3.5
Lunghezza (mm)	1074
Larghezza (mm)	945
Altezza (mm)	809
Peso a secco (Kg)	135
Inverter	No
AVR	No
Compound	Sì
Silenziato	No
Super silenziato	No