



## DOMETIC TEC 29LPG Generatore GPL Monofase 2900 Watts 230 V AC Inverter

Reference: 9102900179

Grazie all'innovativa tecnologia a inverter con regolazione dei giri-motore, il generatore a benzina senza piombo TEC 29 offre il 50% di potenza in più per ogni chilogrammo di peso rispetto ai modelli precedenti. La versione a GPL, TEC 29LPG, fornisce le stesse prestazioni del TEC 29 ma con un consumo inferiore di carburante e ridotte emissioni. Entrambe le versioni sono estremamente efficienti e offrono un elevato rendimento anche a bassi giri e dopo l'avvio a freddo.

### Caratteristiche qualitative

- Controllo remoto
- Tensione a 12 V per carica batterie
- Spegnimento automatico in caso di basso livello dell'olio
- Accensione elettrica
- Avviamento elettrico
- Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
- Alloggiamento fonoassorbente
- Elevata potenza continua
- Adatto come fonte di alimentazione per tutti i condizionatori Dometic
- Basso consumo
- Possibilità di funzionamento in parallelo di due TEC 29LPG per una potenza doppia
- Controllo remoto per la visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento
- Funzionamento a gas

### Certificazioni

CE, E13

Le immagini sono puramente indicative.

### Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	2.9
Potenza uso continuativo monofase (KW)	2.6
Carburante	GPL
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230

Motore	HONDA GX160
Avviamento	Manuale / Elettrico
Potenza netta (kW)	4
Capacità serbatoio carburante (L)	15 / 20
Consumo (L/h)	1.9
Potenza acustica	86 dB(A)
Pressione acustica	54 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	480
Larghezza (mm)	385
Altezza (mm)	290
Peso a secco (Kg)	44
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Spazzole	No
Funzione PMG	Sì
Regolatore di tensione	Inverter
Marca Motore	Honda