

**TECNOGEN LW22000TSS/A GRUPPO
ELETTOGENO CON QUADRO AUTOMATICO
SEPARATO**

Reference: LW22000TSS/A

**TECNOGEN LW22000TSS/A GRUPPO ELETTOGENO CON QUADRO AUTOMATICO
SEPARATO**

Gruppi elettrogeni diesel ad avviamento elettrico, raffreddati ad acqua, 3000 giri/minuto, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 11,7 a 34,7 kVA MAX. Robusti ed affidabili, sono ideati ad operare per lunghi periodi nonostante l'elevato regime di rotazione. L'allestimento relativo alle versioni su basamento prevede un serbatoio combustibile incorporato della capacità di 52 l, una griglia metallica posta a protezione del radiatore e un quadro elettrico di tipo professionale, interamente realizzato in ABS con elevato grado di protezione, dotato di una strumentazione che rispetta le più severe norme di sicurezza. I modelli silenziati sono dotati inoltre di una cofanatura insonorizzata in acciaio zincato a caldo. I gruppi elettrogeni della serie W 3000 sono la scelta ideale per le applicazioni con quadro ad intervento automatico o per l'utilizzo in ambito meccanico/industriale.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima monofase (KW) | 6.2 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 7.8 |
| Potenza massima trifase (KW) | 18.7 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 23.4 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Motore | LOMBARDINI LDW1404FOCS |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 1372 |
| Numero cilindri | 4 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Raffreddamento | Acqua |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 54 |
| Consumo (L/h) | 4.7 |
| Autonomia (h) | 11.4 |
| Potenza acustica | 94 dB(A) |
| Lunghezza (mm) | 1750 |
| Larghezza (mm) | 770 |
| Altezza (mm) | 1070 |
| Peso a secco (Kg) | 460 |
| Silenziato | No |
| Super silenziato | Sì |
| Quadro di commutazione ATS | ATS Incluso |
| Regolatore di tensione | Compound / AVR (opzionale) |
| Marca Motore | Lombardini |