



## VINCO CC2500LPG Generatore Manuale AVR 230V/50Hz

Reference: 60170

### VINCO CC2500LPG Generatore Manuale AVR 230V/50Hz

Il VINCO CC2500LPG è un gruppo elettrogeno versatile e potente, in grado di funzionare con tre diversi tipi di carburante: benzina, GPL e metano. Offre una potenza massima di 3,5 kW a benzina, 3,0 kW a GPL e 2,8 kW a metano, con potenze nominali rispettivamente di 3,0 kW, 2,5 kW e 2,3 kW.

Equipaggiato con un motore da 7,5 HP, eroga una corrente monofase a 230V/50Hz ed è dotato di un regolatore di tensione AVR per una maggiore stabilità. L'avviamento è manuale e un display digitale permette di monitorare facilmente i parametri di funzionamento.

Dispone di una presa da 16A e di una presa da 12V. Con una rumorosità di 96 dBA, un peso netto di 37 kg e dimensioni compatte (61x46x44 cm), il VINCO CC2500LPG risulta una soluzione pratica e affidabile per diverse esigenze energetiche.

#### Caratteristiche Tecniche:

Potenza benzina: 3,5 kW max / 3,0 kW nominale  
Potenza GPL: 3,0 kW max / 2,5 kW nominale  
Potenza metano: 2,8 kW max / 2,3 kW nominale  
Potenza motore: 7,5 HP  
Monofase: 230V/50Hz  
Avviamento: Manuale  
Display digitale: Sì  
Regolatore di tensione: AVR  
Presa 12V: Sì  
Prese: 1 x 16A  
Rumorosità: 96 dBA  
Peso netto: 37 Kg  
Dimensioni prodotto: 61x46x44 cm

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI](#).

#### Technical Sheet

Tipo fase

Monofase

Carburante	GPL
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	1 x 16A
Motore	4 Tempi
Avviamento	Manuale
Raffreddamento	Aria
Pressione acustica	96 dB(A)
AVR	Si
Peso (Kg)	37
Prese 12V	si
Potenza benzina Massima	3,5 Kw Max
Potenza Benzina Continua	3,0 Kw
Potenza GPL Massima	3,0 Kw Max
Potenza GPL Continua	2,5 Kw
Potenza Metano Massima	2,8 Kw Max
Potenza Metano Continua	2,3 Kw
Display Digitale	si
Dimensioni Prodotto (cm)	61x46x44