



VINCO SH-1000F

Reference: 60106

Gruppo elettrogeno portatile, 4 tempi, monofase 1 KW.

Questi gruppi elettrogeni sono in grado di offrire tutta la potenza di cui avete bisogno con un rapporto qualità/prezzo altissimo, grazie a prezzi competitivi e prestazioni affidabili che rispondono agli standard qualitativi italiani ed europei.

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

| | |
|---|----------------|
| Tipo fase | Monofase |
| Potenza massima monofase (KW) | 1 |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | 0.8 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 1.25 |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 1 |
| Carburante | Benzina |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 |
| Configurazione prese | 2 x 230V |
| Motore | 4 tempi |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | A strappo |
| Capacità olio (L) | 0.5 |
| Raffreddamento | Aria |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 6 |
| Consumo (L/h) | 1.5 |
| Autonomia (h) | 4 |
| Pressione acustica | 58 dB(A) a 7 m |

| | |
|----------------------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 490 |
| Larghezza (mm) | 310 |
| Altezza (mm) | 450 |
| Peso a secco (Kg) | 25 |
| Silenziato | Sì |
| Super silenziato | No |
| Quadro di commutazione ATS | No ATS |
| Regolatore di tensione | AVR |
| Marca Motore | Vinco |
