



BINDA MOTO P B 40 C

Reference: MOTORB40C

MOTOPOMPA BINDA MOTOR B 40 C

La motopompa BINDA motor B 40 C è un modello autoadescante alimentata da un motore autoadescante a benzina.

MOTOR BENZ: Motopompe autoadescanti per acqua pulita con motori a benzina a 4 tempi (la LWP viene fornita con carrello ed è adatta per impianti antincendio).

La ditta BINDA, certificata RINA e fornitrice ufficiale NATO garantisce l'elevato standard qualitativo della produzione grazie ai sistemi produttivi e di controllo procedurati secondo le suddette normative militari.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTOPOMPA BINDA MOTOR B 40 C:

Tipo di prodotto: Motopompa autoadescante a benzina

Diametro: 100 mm - 4"

Portata Massima (Lt/min): 1600

Prevalenza massima: 16 m

Aspirazione: 6 m

Tempo di adescamento: 180 s/4m

Motore: UP 177

Tipo di motore: raffreddamento ad aria, 4 tempi, OHV

Sistema di iniezione: TCI

Avviamento: A strappo

Cilindrata: 270 cc

Potenza max: 9 HP

Numero di giri al minuto: 3600

Capacità serbatoio: 6 litri

Quantità olio: 1,1 litri

Carburante: Benzina

Consumo di carburante: 360 g/Kwh

Peso: 46 Kg

Lunghezza: 637 mm

Larghezza: 465 mm

Altezza: 552 mm

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Carburante

Benzina

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Motore | UP 177 |
| Giri motore (giri/min) | 3600 |
| Avviamento | A strappo |
| Cilindrata (cm ³) | 270 |
| Capacità olio (L) | 1.1 |
| Raffreddamento | Aria |
| Iniezione | TCI |
| Tipo di pompa | Autoadescante a semplice effetto |
| Tipo di materiale trattato | Acque chiare |
| Altezza aspirazione (m) | 6 |
| Portata massima (Lt/min) | 1600 |
| Diametro (Ø) | 4" |
| Diametro aspirazione (mm/pollici) | 100 mm - 4" |
| Diametro mandata (mm/pollici) | 100 mm - 4" |
| Potenza elettrica (W) | 6.7 |
| Lunghezza (mm) | 637 |
| Larghezza (mm) | 465 |
| Altezza (mm) | 552 |
| Peso a secco (Kg) | 46 |
| Tipo di prodotto | Pompa |
| Peso (Kg) | 47 |